

M&P

# UltraFlex 10

(H2010)

1.400"



**G U A I N A :**  
in PVC anti-raggi UV  
totale Ø 10,3mm ± 0,15

## TRECCIA REATTIVA :

71% COPERTURA - 144 fili in rame realizzati con macchine da 24 spole (invece che 16). Grazie al 50% in più di incroci, garantisce un'eccezionale efficienza di schermatura (SA), reagendo a torsioni e curvature come una molla

## NASTRO: 100% COPERTURA

Primo schermo in rame con uno strato di PE applicato: previene fessurazioni durante la piegatura

**DIELETTICO :**  
in polietilene espanso ad alta pressione, a T R I P L O S T R A T O . totale Ø 7,3 mm ± 0,05

## CONDUTTORE CENTRALE:

7x1,0mm fili in rame - totale Ø 2,9 mm ± 0,15

## ATTENUAZIONI (20°C)

FREQUENZA	dB/100m
1,8 MHz	0,8
3,5 MHz	1,0
7 MHz	1,2
10 MHz	1,3
14 MHz	1,5
21 MHz	1,8
28 MHz	2,0
50 MHz	2,7
100 MHz	3,9
144 MHz	4,7
200 MHz	5,7
400 MHz	8,3
430 MHz	8,6
800 MHz	12,1
1000 MHz	13,8
1296 MHz	16,4
2400 MHz	23,7
3000 MHz	27,3
4000 MHz	32,9
5000 MHz	38,9
6000 MHz	44,5
7000 MHz	50,2
8000 MHz	55,8

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Impedenza @200Mhz:	50 Ohm ± 3
Minimo raggio curvatura:	{ fino a 15 piegature: 80mm piegatura singola: 40mm
Temperature:	da -40°C a +60°C
Capacità:	78 pF/m ± 2
Velocità di propagazione:	83%
Efficienza di schermatura:	100-2000 MHz >105 dB
Classe di schermatura:	A++
Resistenza conduttore int.:	3,2 Ohm/Km
Resistenza conduttore est.:	9,2 Ohm/Km
Prova tensione guaina:	8 kV
Peso netto (100m):	13 Kg
Potenza MAX di picco:	13.000 WATT
Connettori:	UHF (PL), N, BNC, SMA, TNC, 7/16

SRL	
0,3-600 MHz	>30 dB
600-1200 MHz	>25 dB
1200-2000 MHz	>20 dB

## POWER HANDLING (40°C)

FREQUENZA	MAX P.	FREQUENZA	MAX P.
1,8 MHz	9927 W	430 MHz	803 W
3,5 MHz	7721 W	800 MHz	571 W
7 MHz	7164 W	1000 MHz	503 W
10 MHz	5345 W	1296 MHz	445 W
14 MHz	4370 W	2400 MHz	293 W
21 MHz	3657 W	3000 MHz	255 W
28 MHz	3247 W	4000 MHz	211 W
50 MHz	2518 W	5000 MHz	182 W
100 MHz	1768 W	6000 MHz	162 W
144 MHz	1466 W	7000 MHz	138 W
200 MHz	1215 W	8000 MHz	125 W
400 MHz	836 W		

I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI IN OSSERVANZA DELLE NORME:

CEI 46-1 (parametri costruttivi); EN 50117 (efficienza schermatura); CEI EN 50289 (metodi di misura SA); R118 (ISO7622-1); IEC 60332-1-2 (cavi con guaina in PVC e LSZH); CPR305/11 (EN50575:2014 - DoP number: MP00102)

## PERCHE' SCEGLIERE QUESTO CAVO

- Straordinaria flessibilità che lo rende perfetto per le curve più strette e le antenne con rotore.
- Prestazioni anni luce superiori all' RG213, con un nastro aggiuntivo che lo difende dalle interferenze elettromagnetiche.
- Completamente realizzato in rame con efficienza di schermatura >105dB e una drastica riduzione del rumore di fondo.
- Attenuazioni eccellenti con limitata perdita di segnale anche alle frequenze più elevate e per lunghe distanze percorse dal cavo.

## SUGGERIMENTI SULLE FREQUENZE

### HF (da 3MHz a 30Mhz)

#### esempio a 14 MHz

**ECCELLENTE** fino a 100m di cavo

**BUONO** fino a 150m di cavo

#### esempio a 28 MHz

**ECCELLENTE** fino a 75m di cavo

**BUONO** fino a 120m di cavo

Scegli cavo da Ø 12,7mm oltre i 75m

### VHF (da 30MHz a 300Mhz)

#### esempio a 50 Mhz

**ECCELLENTE** fino a 60m di cavo

**BUONO** fino a 80m di cavo

Scegli cavo da Ø 12,7mm oltre 80m

#### esempio a 144 Mhz

**ECCELLENTE** fino a 35m di cavo

**BUONO** fino a 60m di cavo

Scegli cavo da Ø 12,7mm oltre i 60m

### UHF (da 300MHz a 3000Mhz)

#### esempio a 430 MHz

**ECCELLENTE** fino a 18m di cavo

**BUONO** fino a 28m di cavo

Scegli cavo da Ø 12,7mm oltre i 28m

#### esempio a 1296 MHz

**ECCELLENTE** fino a 10m di cavo

**BUONO** fino a 15m di cavo

Scegli cavo da Ø 12,7mm oltre i 15m

#### esempio a 2400 MHz

**ECCELLENTE** fino a 7m di cavo

**BUONO** fino a 10m di cavo

Scegli cavo da Ø 12,7mm oltre i 10m

\*dati validi per Applicazioni in Potenza (Trasmissione)

\*\*Puoi controllare i WATT e la potenza massima nel datasheet



## PERCENTUALE POTENZA RESIDUA (Efficienza della tratta di cavo)

Data una potenza immessa di valore X (qualsiasi valore espresso in Watt), la potenza effettiva in uscita dal cavo, viene riportata in tabella sottoforma di percentuale residua. Se per esempio utilizziamo un cavo come il M&P-ULTRAFLEX 10, immettendo 1000 Watt su una lunghezza di 35m, alla frequenza di 144 MHz, ci rimane il 68.2 % di 1000. Per la potenza massima applicabile, fare riferimento alla Power Handling del cavo in oggetto. Da questi valori sono già stati dedotti i valori di SRL caratteristici di ciascun nostro modello per le rispettive frequenze.

		M&P-ULTRAFLEX 10 / .400"													
feet		16,4	32,8	49,2	65,6	82	114,8	164	246	328	426,5	524,9	656,2	984,2	
meters		5	10	15	20	25	35	50	75	100	130	160	200	300	
Lunghezza onda	MHz	Segnale d'uscita effettivo (potenza residua %)													
Frequenze	85.71 m	3,5	98,9	97,8	96,8	95,8	94,9	92,9	90,1	85,5	81,2	76,3	71,7	66,0	53,6
	42.85 m	7	98,6	97,3	96,0	94,8	93,5	91,1	87,6	82,0	76,8	71,0	65,6	59,1	44,8
	21.42 m	14	98,1	96,3	94,6	92,8	91,2	87,9	83,2	75,9	69,2	62,0	55,6	48,0	34,2
	10.71 m	28	97,5	95,1	92,8	90,5	88,3	84,1	78,1	69,0	61,0	52,6	45,4	37,2	23,8
	6 m	50	96,8	93,7	90,8	88,0	85,2	80,0	72,7	62,0	52,9	43,7	36,1	28,0	14,8
	2.08 m	144	94,6	89,6	84,8	80,3	76,0	68,1	57,8	44,0	33,5	24,1	17,3	11,2	3,6
	69 cm	430	90,4	81,8	74,0	67,0	60,6	49,6	36,8	22,3	13,5	7,3	4,0	1,7	
	23.1 cm	1296	82,2	67,9	56,1	46,4	38,3	26,0	14,5	5,3					
	12.5 cm	2400	74,5	56,3	42,4	31,9	23,9	13,2	4,9						
	10 cm	3000	71,0	51,3	37,0	26,4	18,8	9,1							
	7.5 cm	4000	65,3	43,7	28,9	18,8	11,9	3,9							
	6 cm	5000	57,6	34,5	19,8	10,4	4,3								
	5 cm	6000	49,9	25,9	11,5										
	3.75 cm	8000	42,6	17,7	4,6										
	3 cm	10.000	36,3	11,5											
2.5 cm	12.000	31,0	6,8												

## M&P-ULTRAFLEX 10 / .400" Power Handling/Temperature (in Corrente Continua)

		Temperature C° / F°										
Wave length	MHz	-10 / 14	-5 / 23	0 / 32	10 / 50	20 / 68	30 / 86	40 / 104	50 / 122	60 / 140	70 / 158	
Frequenze	166.66 m	1,8	12000	12000	12000	11980	11178	10710	9927	8468	7008	5559
	85.71 m	3,5	11700	11450	11211	10500	9667	8678	7721	6586	5451	4324
	42.85 m	7	11089	10717	10402	9743	8969	8052	7164	6111	5058	4012
	30 m	10	8274	7996	7761	7270	6692	6008	5345	4559	3774	2993
	21.42 m	14	6765	6538	6346	5944	5472	4912	4370	3728	3085	2447
	14.28 m	21	5661	5471	5310	4974	4579	4111	3657	3120	2582	2048
	10.71 m	28	5027	4858	4715	4416	4065	3650	3247	2770	2292	1818
	6 m	50	3897	3766	3656	3424	3152	2830	2518	2148	1777	1410
	3 m	100	2737	2645	2567	2405	2214	1987	1768	1508	1248	990
	2.08 m	144	2269	2193	2129	1994	1835	1648	1466	1250	1035	821
	1.5 m	200	1881	1817	1764	1652	1521	1365	1215	1036	858	680
	75 cm	400	1294	1251	1214	1137	1047	940	836	713	590	468
	69 cm	430	1244	1202	1166	1093	1006	903	803	685	567	450
	37.5 cm	800	884	854	829	777	715	642	571	487	403	320
	30 cm	1000	779	753	731	684	630	566	503	429	355	282
	23.1 cm	1296	690	666	647	606	558	501	445	380	314	249
	12.5 cm	2400	453	438	425	398	366	329	293	250	207	164
	10 cm	3000	394	381	370	346	319	286	255	217	180	143
7.5 cm	4000	327	316	307	287	264	237	211	180	149	118	
6 cm	5000	282	272	264	248	228	205	182	155	128	102	
5 cm	6000	251	243	236	221	203	182	162	138	115	91	
4.2 cm	7000	214	207	201	188	173	156	138	118	98	78	
3.75 cm	8000	193	186	181	169	156	140	125	106	88	70	

WATT

## APPLICAZIONI GENERICHE DEL CAVO

- Amateur Radio
- Antenna
- Antenna Analyzer
- Broadcast Radios
- CB Radio (Banda Cittadina)
- CB Radio Scanner
- Carico fittizio
- Camper
- Comunicazioni Aeree
- Comunicazioni mobili Terrestri
- Comunicazioni mobili Marittime
- Comunicazioni Militari
- Ponti Radio
- Mobile Transmission Applications (Auto, Furgoni, Roulette, Camion, etc.)
- Moon Bouncing Trasmission EME
- Network Analyzer
- Palmare / Radio portatile (Walkie Talkie - PMR)
- Radar
- Radio Astronomia and Telescopio
- Radio Meteorologica
- Radio Satellite
- Ricevitori radio
- Router (connessioni)
- Scanner
- Switch (connessioni)
- SWR Meter
- Trasmettitori
- Tuner (connessioni)

\*Vedi "Frequenze suggerite" per una corretta correlazione

## CAVETTI PREASSEMBLATI

NON HAI TEMPO PER ASSEMBLARE I CONNETTORI DA SOLO?  
SCEGLI I NOSTRI CAVETTI PRE-CONNETTORIZZATI, PRODOTTI IN FABBRICA E  
TESTATI A LABORATORIO UNO AD UNO !



## ACCESSORI UTILI



SPECIALI FORBICI SPELACAVI



VELCRO ADESIVO  
RIUTILIZZABILE



GEL LUBRIFICANTE



M&P T-SHIRT



SVOLGITORI PER MATASSE E BOBINE



# CONNETTORI per Cavi Coassiali da 10,3mm

**EVO**lution



## UHF (PL-259) Maschio a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/35SWUllkVjw>

Code:  
CO.UHF.10M-S EVO



## UHF (PL-259) Femmina a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

[https://youtu.be/vVuTp\\_wYSio](https://youtu.be/vVuTp_wYSio)

Code:  
C.UHF.BROAD50F-S



## “UHF” Maschio Angolare 90°

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/qQoZT4TqF4w>

Code:  
C.UHF.BROAD50-M90



## PL-259 standard

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

[https://youtu.be/DWlKgl62M\\_8](https://youtu.be/DWlKgl62M_8)

Code:  
C.BROAD.PL259



## “N” Maschio a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/c6Z8jHE3gC4>

Code:  
CO.N.10M-S



## “N” Femmina a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/P18ViE8Exhk>

Code:  
C.N.BROAD50-FS



## “N” Maschio senza saldatura

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/Sexpyr1Qn6Y>

Code:  
C.N.BROAD50-SL



## “N” Femmina senza saldatura

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/RJdiLYrtpBk>

Code:  
C.N.BROAD50-FSL



## “N” Maschio Angolare 90°

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/8NY0a-v7h74>

Code:  
C.N.BROAD50-M90

## CONNETTORI per Cavi Coassiali da 10,3mm



### “N” Maschio a Crimpare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/sggjEZKue8k>

Code:

C.N.BROAD50-MCR



### “N” Femmina a Crimpare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/9lgcDznJlo>

Code:

C.N.BROAD50-FCR



### “BNC” Maschio a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/tsaUjVnlPkl>

Code:

C.BNC.BROAD50-M



### “BNC” Femmina a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/46SLt5mODjg>

Code:

C.BNC.BROAD50-FS



### “TNC” Maschio a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/A-ayPwR-epY>

Code:

C.TNC.BROAD50-MS



### “TNC” Maschio a Crimpare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/X1QgKRtlesk>

Code:

C.TNC.BROAD50-CR



### “SMA” Maschio a Saldare

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

[https://youtu.be/whXmqoRqj\\_o](https://youtu.be/whXmqoRqj_o)

Code:

C.SMA.UF10M-S



7/16

Guarda qui il  
Video di Montaggio:

<https://youtu.be/CK1zZ7Agj4U>

Code:

C.7-16.10M-S

## DISSIPATORE DI CALORE

Da accoppiare ai nostri connettori “N” o “UHF”, il Dissipatore di Calore rappresenta un'estensione per la vita operativa del tuo prezioso cavo, nonché una maggiore omogeneità delle sue prestazioni negli ambienti più caldi.

I benefici saranno ancora più evidenti a coloro che utilizzano amplificatori lineari ad alta potenza per periodi prolungati (es. durante i contest).

